

**AT&T**

**ML17929**



## AT&T 2-Line Speakerphone with Caller ID/Call Waiting

### Specifications

#### UPC

882032120006

#### Master carton

10882032120003

#### VPN

80-8143-01-05

#### Gift box dimensions

240 mm x 150 mm x 218 mm

#### Master Carton Quantity

2



### 2-line operation

This phone can be used for calls on two separate telephone lines. You must have two telephone lines with two separate numbers coming into your home or business to operate this as a 2-line phone.

### 3-party conferencing

Allows you to have a 3-way conferencing between you and persons on 2 other lines. The 2 other lines can be inside lines, outside lines or a combination. (Under certain circumstances, the far end parties on a conference call may not hear one another clearly.)

### Clearspeak® dial-in-base speakerphone

Allows you to speak and listen without using the handset. This leaves your hands free to do other things and lets more people participate in the conversation.

### 99 name/number caller ID history

Stores name, number, time and date of up to 99 incoming calls, whether or not the phone is answered. Numbers stored in Caller ID history can be dialed directly from memory.

### Product features

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 2-line operation                      | Chain dialing |
| Caller ID/call waiting                | Data port     |
| Clearspeak® dial-in-base speakerphone | Hold          |
| 18 number speed dial                  | Mute          |
| 3-party conferencing                  | Redial        |
| 99 name/number caller ID history      | Flash         |
| Backlit display                       |               |
| 100 name/number directory             |               |
| Line power mode                       |               |
| Headset compatible (2.5 mm jack)      |               |
| Line status indication                |               |
| Ringer volume control                 |               |
| Receiver/speakerphone volume control  |               |
| Headset volume control                |               |
| English/Spanish/French Setup Menu     |               |

**AT&T**

**ML17929**



## Haut-parleur mains libres à 2 lignes d'AT&T avec afficheur/afficheur de l'appel en attente

### Spécifications

#### UPC

882032120006

#### Boîte principale

10882032120003

#### VPN

80-8143-01-05

#### Dimensions de la boîte d'emballage

240 mm x 150 mm x 218 mm

#### Quantité par boîte principale

2



### Fonctionnement en mode 2 lignes

Ce téléphone peut être utilisé pour les appels sur deux lignes téléphoniques individuelles. Vous devez posséder deux lignes téléphoniques avec deux numéros de téléphone indépendants afin d'utiliser le téléphone en mode à deux lignes à la maison ou dans votre entreprise.

### Conférence téléphone à 3 voies

Vous permet d'effectuer une conférence à trois-voies entre vous et d'autres personnes sur les deux autres lignes téléphoniques. Les deux autres lignes peuvent être des lignes intérieures, des lignes extérieures ou une combinaison des deux. (Sous certaines conditions, les parties d'extrême sur une téléconférence ne peuvent pas entendre clairement.)

### Composition sur le socle ClearSpeak<sup>MD</sup>

Vous permet de parler et d'écouter sans utiliser le combiné. Ceci vous libère les mains pour autre chose et permet à d'autres personnes de participer à la conversation.

### Répertoire de l'afficheur de 99 noms/numéros

Conservez en mémoire les noms, numéros de téléphone, heure et date d'un maximum de 99 appels entrants, peu importe si l'appel est répondu ou non. Les numéros de téléphone en mémoire dans le répertoire de l'afficheur peuvent être composés à partir de la mémoire.

### Caractéristiques du produit

Fonctionnement en mode 2 lignes

Commande de volume de la sonnerie

Afficheur/afficheur de l'appel en attente

Commande de volume de l'écouteur/haut-parleur mains libres

Composition sur le socle ClearSpeak<sup>MD</sup>

Commande de volume du casque d'écoute

Composition abrégée de 18 numéros

Menu des réglages en anglais/français/espagnol

Conférence téléphone à 3 voies

Composition à la chaîne

Répertoire de l'afficheur de 99 noms/numéros

Port de données

Affichage rétroéclairé

Mise en attente

Répertoire téléphonique de 100 noms/numéros

Mise en sourdine

Alimentation provenant de la ligne téléphonique

Recomposition

Compatible avec les casques d'écoute (prise de 2,5 mm)

Plongeon

Voyant de statut de la ligne